

### Multimètre de table , double affichage

#### Spécifications

<b>Tension continue</b>	
Gammes	500mV à 1000V en 5 gammes
Précision de base	± (0,02% + 4dgt)
<b>Tension alternative (TRMS AC ou TRMS AC+DC)</b>	
Gammes	500mV à 750V en 5 gammes
Précision de base	± (0,5% + 15dgt)
Bande passante	30Hz à 100KHz
<b>Courant continu</b>	
Gammes	500µA à 10A en 6 gammes
Précision de base	± (0,05% + 4dgt)
<b>Courant alternatif (TRMS AC ou TRMS AC+DC)</b>	
Gammes	500µA à 10A en 6 gammes
Précision de base	± (0,5% + 25dgt)
Bande passante	30Hz à 20KHz
<b>Résistance</b>	
Gammes	500Ω à 50 MΩ en 6 gammes
Précision de base	± (0,1% + 3dgt)
<b>Test de continuité</b>	
	oui
<b>Test diode</b>	
	oui
<b>Fréquence</b>	
Gammes	5Hz à 500KHz en 4 gammes
Précision de base	± (0,01% + 5dgt)
<b>dBm</b>	
	impédance paramétrable de 2 à 8000Ω
Fonctions	Mode relatif, %, MIN, MAX, HOLD, COMP
<b>Afficheur</b>	
	Type fluorescent
<b>Affichage</b>	
	50 000 points, double
<b>Cadence de mesure</b>	
	1 à 3 mesures/s
<b>Interface</b>	
	RS-232
<b>Température d'utilisation</b>	
	0°C à 50°C
<b>Température de stockage</b>	
	-20°C à 60°C
<b>Protection</b>	
	par fusible pour les courants
<b>Sécurité (IEC 1010)</b>	
	600V - CAT II
<b>Alimentation</b>	
	100/120/220/240V - 50/60Hz
<b>Dimensions</b>	
	255 x 105 x 305 mm
<b>Masse</b>	
	3kg

#### Caractéristiques

- 50 000 points de mesure
- TRMS AC et AC+DC
- bande passante 100KHz
- fréquencemètre 500KHz
- interface RS-232



#### Options:

- RK01 - kit de montage en rack
- AK5491A - Logiciel pour PC (en anglais)



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK5491A F 00



32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne



Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

#### Partenaire Distributeur